



GENERADOR AVR

GAV 2800

VENTAJAS

- Generador AVR de regulación segura con 1 toma monofásica 230V.
- Suministra una corriente de salida regulada automáticamente para mantenerla constante.
- Aceleración de gas y motor regulada automáticamente por una tarjeta AVR según la carga de trabajo.
- Motor estable de 4 fases con válvulas en cabeza.
- Control de seguridad del nivel de aceite del motor.
- Baja ingesta, ruido y vibraciones.
- Generador portátil con ruedas de transporte.
- Indicador de tensión de salida.
- Estructura tubular en forma de cuna para proteger y transportar el generador.



DATA SHEET

GENERADOR

Regulación	AVR
Voltaje nominal	230 V
Corriente nominal	11 A
Potencia nominal	2.5 kW
Maximum power	2.8 kW
Salida DC, Voltaje	12 Vdc
Salida DC, Amperios	4.2 A
Frecuencia	50 Hz

MOTOR

Tipo	4T OHV
Cilindrada	196 cm ³
Arranque	Manual
Potencia nominal	3.8 HP
Cap. Combustible (Gasolina)	15 L
Cap. Aceite	0.6 L
Autonomía	13 H
Nivel de potencia acústica	98 dB (A)
Dimensiones	60 x 46 x 46.5 cm
Peso	50 Kg

DOTANCIÓN STANDARD

- Barra transporte
- Llave de bujía
- Enchufe
- Patas de goma
- 2 ruedas



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es